



Hotpot Kullanımı İin Sonlogger Ayarları

V6.4.1

01.03.2021

## Hotspot Sonlogger Ayarları

Sonlogger Hotspot modülünü kullanmak için Sonlogger arayüzünde yapılması gereken ayarlar bulunmaktadır. Bu dokümanı inceleyerek gerekli ayarları yapabilirsiniz.

### 1- Genel Ayarlar

SonicWall tarafındaki ayarları tamamladıktan sonra SonLogger arayüzüne giriş yapınız.

**Ayarlar > Hotspot Ayarları** menüsüne tıklayınız.

- İlk olarak Hotspot Modülünü aktif etmek istediğiniz cihazı seçiniz.
- Daha sonra Hotspot karşılama ekranının varsayılan dil seçeneğini belirleyiniz.

Cihaz	18B1699FB5A4 - 18B1699FB5A4
Varsayılan Dil	Tr

*Cihaz ve Dil Seçilmesi*

- Hotspot karşılama ekranında görünecek olan **“Karşılama Metni”**, **“Açıklama”** ve **“Hizmet Sözleşmesi”** alanlarını **“TR”** ve **“EN”** olarak doldurunuz.

Karşılama Metni TR EN

Sfc

Açıklama TR EN

Sfc

Sözleşme Metni TR EN Metni Temizle/Kapat

Sfctest

KVKK Metni TR EN Metni Temizle/Kapat

Sfctest

*Karşılama Ekranının Doldurulması*

- **“Oturum Açma Yöntemleri”** altında bir veya birden fazla yöntem seçebilirsiniz.

**Oturum Açma Yöntemleri**

- TC Kimlik doğrulama ile oturum açma
- SMS doğrulama ile oturum açma
- Captive Portal / LDAP / Active Directory doğrulama ile oturum açma
- Tc Kimlik ve SMS doğrulama ile oturum açma

*Hotspot Doğrulama Yöntemlerinin Seçilmesi*

**TC Kimlik Doğrulama ile Oturum Açma:** Bu seçenek seçildiğinde kullanıcılar **TC Kimlik numarası, Ad, Soyad ve Doğum yılı** bilgilerini girerek **Nüfus Müdürlüğü** sistemi üzerinden doğrulanmaktadır. Ayrıca **yabancı TC Kimlik doğrulaması(99 ile başlayan)** yapılabilmektedir. Yabancı TC girildiğinde **Nvi** doğrulaması için doğum tarihi gün, ay, yıl şeklinde girilmesi gerekecektir. Bunun için gerekli alanlar açılacaktır.



## SFC Yazılım Teknolojileri

Hotspot servisine hoşgeldiniz. Lütfen sizden istenen gerekli bilgileri doldurunuz.

**TC Kimlik** →

SMS →

Captive Portal →

TC&SMS →

TC Kimlik Numarası

Ad

Soyad

Doğum Yılı

Hizmet kullanımı için sözleşme şart ve koşulları 'ni kabul ediyorum

KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metni 'ni okudum kabul ediyorum

**Bağlan**

*TCKN ile Doğrulama Ekranı*

**Sms ile Doğrulama Yöntemi:** SMS doğrulama işlemi kullanıcının girdiği cep numarasına gönderilen doğrulama kodunun girilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu seçeneği kullandığınızda **Sms Sağlayıcısı** ayarlarını yapmanız gerekmektedir.



## SFC Yazılım Teknolojileri

Hotspot servisine hoşgeldiniz. Lütfen sizden istenen gerekli bilgileri doldurunuz.

TC Kimlik → **SMS →** Captive Portal →

TC&SMS →

🇹🇷 ▼ 0501 234 56 78

Ad

Soyad

Hizmet kullanımı için sözleşme şart ve koşulları [↗](#)'ni kabul ediyorum

KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metni [↗](#)'ni okudum kabul ediyorum

**Bağlan**

*Sms ile Doğrulama Ekranı*

**Captive Portal Doğrulama Yöntemi:** SonicWall tarafında tanımlanmış kullanıcılar ile Hotspot doğrulaması yapılabilir. Bu seçeneği kullandığınızda **SonicWall arayüzünden Captive Portal Kullanıcıları** oluşturmanız gerekmektedir.



## SFC Yazılım Teknolojileri

Hotspot servisine hoşgeldiniz. Lütfen sizden istenen gerekli bilgileri doldurunuz.

TC Kimlik →

SMS →

**Captive Portal →**

TC&SMS →

Kullanıcı Adı

Şifre

Hizmet kullanımı için sözleşme şart ve koşulları [↗](#)'ni kabul ediyorum

KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metni [↗](#)'ni okudum kabul ediyorum

**Bağlan**

*Captive Portal ile Doğrulama Ekranı*

**SMS ve Tc Kimlik No ile Doğrulama:** SMS ve TC Kimlik numarası doğrulama işlemi kullanıcının girdiği cep numarasına gönderilen doğrulama kodunun ve geçerli TC kimlik numarasının girilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu seçeneği kullandığınızda **Sms Sağlayıcısı** ayarlarını yapmanız gerekmektedir.



## SFC Yazılım Teknolojileri

Hotspot servisine hoşgeldiniz. Lütfen sizden istenen gerekli bilgileri doldurunuz.

[TC Kimlik →](#) [SMS →](#) [Captive Portal →](#)

[TC&SMS →](#)

 0501 234 56 78

TC Kimlik Numarası

Ad

Soyad

Doğum Yılı

Hizmet kullanımı için sözleşme şart ve koşulları [↗](#)'ni kabul ediyorum

KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metni [↗](#)'ni okudum kabul ediyorum

[Bağlan](#)

*SMS ve TCKN ile Doğrulama Ekranı*

- “**Oturum Süresi**” ve “**Boşta Kalma Süresi**” alanlarını doldurmanız gerekmektedir. **Oturum Süresi** kullanıcının ne kadar süreli açılacağını belirler. Örneğin 180 dk ayarlandığında kullanıcılar 3 saat internete erişebileceklerdir. **Boşta Kalma Süresi** ise kullanıcının internet trafiği yapmadan ne kadar bağlı kalacağını göstermektedir. Örneğin 30 dk ayarlandığında kullanıcılar 30 dk boyunca internet trafiği yapmazsa otomatik olarak oturumları düşecektir.

Oturum Süresi (dakika)	30
Boşta Kalma Süresi (dakika)	30

*Oturum ve Boşta Kalma Sürelerinin Belirlenmesi*



## 2- Logo Özelleştirme

SonLogger Genel Ayarları tamamladıktan sonra **Ayarlar > Hotspot Ayarları** sayfasının üst kısmında yer alan **“Logo Özelleştirme”** menüsüne tıklayınız. Açılan sayfada **“Remove File”** butonuna tıklayarak varsayılan logoyu siliniz. Daha sonra seçtiğiniz logoyu ekleyebilirsiniz.



*Logo Özelleştirme Ekranı*

..... SONLOGGER AYARLARINIZ TAMAMLANMIŞTIR.....